| Typ modelu měniče V810 | Velikost | Jmenovitý výstupní výkon (kW) | Maximální vstupní proud (A) | Jmenovitý výstupní proud (A) | Výkon motoru (kW) |
|---|---|---|---|---|---|
| **1-fázový/3-fázový AC 230 V -15%~15%** | | | | | |
| V810-2S0004 | A1 | 0.4 | 5.4 | 2.4 | 0.4 |
| V810-2S0007 | A1 | 0.75 | 7.2 | 4.5 | 0.75 |
| V810-2S0015 | A1 | 1.5 | 10 | 7 | 1.5 |
| V810-2S0022 | A1 | 2.2 | 16 | 10 | 2.2 |
| V810-2S0030 | A2 | 3.0 | 23 | 16 | 3.0 |
| **3-fázový AC 400 V ±15%** | | | | | |
| V810-4T0004 | A1 | 0.4 | 3.4 | 1.2 | 0.4 |
| V810-4T0007 | A1 | 0.75 | 3.8 | 2.5 | 0.75 |
| V810-4T0011 | A1 | 1.1 | 4.3 | 3.0 | 1.1 |
| V810-4T0015 | A1 | 1.5 | 5.0 | 3.7 | 1.5 |
| V810-4T0022 | A1 | 2.2 | 5.8 | 5.0 | 2.2 |
| V810-4T0030 | A2 | 3.0 | 7.5 | 7.5 | 3.0 |
| V810-4T0040 | A2 | 4.0 | 10 | 9 | 4.0 |
| V810-4T0055 | A2 | 5.5 | 15 | 13 | 5.5 |
| V810-4T0075 | A3 | 7.5 | 20 | 17 | 7.5 |
| V810-4T0110 | A3 | 11 | 26 | 25 | 11 |
| V810-4T0150 | B | 15 | 35 | 32 | 15 |
| V810-4T0185 | B | 18.5 | 38 | 37 | 18.5 |
| V810-4T0220 | B | 22 | 46 | 45 | 22 |
| V810-4T0300 | B | 30 | 62 | 60 | 30 |
| V810-4T0370 | B | 37 | 76 | 75 | 37 |
| V810-4T0450 | C | 45 | 90 | 90 | 45 |
| V810-4T0550 | C | 55 | 105 | 110 | 55 |
| V810-4T0750 | C | 75 | 145 | 150 | 75 |
| V810-4T0900 | C | 90 | 160 | 176 | 90 |
| V810-4T1100 | C | 110 | 210 | 210 | 110 |
| V810-4T1320 | C | 132 | 240 | 253 | 132 |
| V810-4T1600 | D | 160 | 290 | 300 | 160 |
| V810-4T2000 | D | 200 | 370 | 380 | 200 |
| V810-4T2500 | D | 250 | 460 | 470 | 250 |
| V810-4T3150 | E1 / E2 | 315 | 580 | 600 | 315 |
| V810-4T3550 | E1 / E2 | 355 | 620 | 640 | 355 |
| V810-4T4000 | F | 400 | 670 | 690 | 400 |
| V810-4T4500 | F | 450 | 790 | 790 | 450 |
| V810-4T5000 | F | 500 | 835 | 860 | 500 |
| V810-4T5600 | F | 560 | 920 | 950 | 560 |
| V810-4T6300 | F | 630 | 1050 | 1100 | 630 |
| V810-4T7100 | F | 710 | 1126 | 1280 | 710 |
| V810-4T8000 | F | 800 | 1460 | 1380 | 800 |
| V810-4T9000 | F | 900 | 1640 | 1640 | 900 |
| V810-4T10000 | F | 1000 | 1800 | 1720 | 1000 |
| V810-4T11000 | F | 1100 | 1890 | 1920 | 1100 |

| Použitý typ měniče | Napájení 50/60 Hz | Výkon motoru (kW) | Průřez vodiče napájení (mm²) Doporučené průřezy | Doporučené pojistky *aR (A) | Hmotnost brutto (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| V 810-2S0004 | 1 fázové 230 V | 0.4 | 3x1.5 | 10 | 1.5 |
| V 810-2S0007 | | 0.75 | 3x1.5 | 16 | 1.5 |
| V 810-2S0015 | | 1.5 | 3x2.5 | 16 | 1.6 |
| V 810-2S0022 | | 2.2 | 3x4.0 | 20 | 1.6 |
| V 810-2S0030 | | 3.0 | 3x6.0 | 25 | 2.5 |
| V 810-4T0004 | 3 fázové 400 V | 0.4 | 3x1.5 | 6 | 1.5 |
| V 810-4T0007 | | 0.75 | 3x1.5 | 6 | 1.6 |
| V810-4T0011 | | 1.1 | 3x1.5 | 10 | 1.6 |
| V 810-4T0015 | | 1.5 | 3x1.5 | 10 | 1.6 |
| V 810-4T0022 | | 2.2 | 3x1.5 | 10 | 1.6 |
| V 810-4T0030 | | 3.0 | 3x2.5 | 16 | 2.5 |
| V 810-4T0040 | | 4.0 | 3x2.5 | 16 | 2.5 |
| V 810-4T0055 | | 5.5 | 3x2.5 | 20 | 2.5 |
| V 810-4T0075 | | 7.5 | 3x4 | 32 | 3.5 |
| V 810-4T0110 | | 11 | 3x4 | 32 | 3.6 |
| V 810-4T0150 | | 15 | 3x6 | 40 | 6.5 |
| V 810-4T0185 | | 18.5 | 3x10 | 50 | 7.5 |
| V 810-4T0220 | | 22 | 3x10 | 50 | 9 |
| V 810-4T0300 | | 30 | 3x16 | 63 | 10 |
| V 810-4T0370 | | 37 | 3x25 | 100 | 10 |
| V 810-4T0450 | | 45 | 3x25 | 100 | 17 |
| V 810-4T0550 | | 55 | 1x(3x35) | 125 | 23 |
| V 810-4T0750 | | 75 | 1x(3x50) | 160 | 20,2 |
| V 810-4T0900 | | 90 | 1x(3x70) | 225 | 30,6 |
| V 810-4T1100 | | 110 | 1x(3x95) | 250 | 31 |
| V 810-4T1320 | | 132 | 1x(3x120) | 315 | 51,5 |
| V 810-4T1600 | | 160 | 1x(3x150) | 350 | 54 |
| V 810-4T2000 | | 200 | 2x(3x150) | 500 | 77 |
| V 810-4T2500 | | 250 | 2x(3x185) | 630 | 97 |
| V 810-4T3150 | | 315 | 3x(3x185) | 800 | 187 |
| V 810-4T3550 | | 355 | 4x(3x185) | 800 | 196 |
| V 810-4T4000 | | 400 | 4x(3x185) | 1000 | 280 |
| V 810-4T4500 | | 450 | 4x(3x240) | 1250 | 290 |
| V 810-4T5000 | | 500 | 4x(3x240) | 1250 | 300 |
| V 810-4T5600 | | 560 | - | - | 318 |
| V 810-4T6300 | | 630 | - | - | 289 |
| V 810-4T7100 | | 710 | - | - | 437 |

| Typ měniče frekvence | Brzdný odpor | | Brzdová jednotka BJ | Brzdící moment (10% ED) | Výkon motoru (kW) |
|---|---|---|---|---|---|
| | Výkon (W) | Hodnota odporu (Ω) | | | |
| V810-2S0004 | 80 | 200 | Zabudovaná | 125 | 0.4 |
| V810-2S0007 | 80 | 150 | | 125 | 0.75 |
| V810-2S0015 | 100 | 100 | | 125 | 1.5 |
| V810-2S0022 | 100 | 70 | | 125 | 2.2 |
| V810-2S0030 | 250 | 65 | | 125 | 3.0 |
| V810-4T0004 | 150 | 300 | | 125 | 0.4 |
| V810-4T0007 | 150 | 300 | | 125 | 0.75 |
| V810-4T0011 | 150 | 220 | | 125 | 1.1 |
| V810-4T0015 | 150 | 220 | | 125 | 1.5 |
| V810-4T0022 | 250 | 200 | | 125 | 2.2 |
| V810-4T0030 | 250 | 150 | | 125 | 3.0 |
| V810-4T0040 | 300 | 130 | | 125 | 4.0 |
| V810-4T0055 | 300 | 130 | | 125 | 5.5 |
| V810-4T0075 | 400 | 90 | | 125 | 7.5 |
| V810-4T0110 | 500 | 65 | | 125 | 11 |
| V810-4T0150 | 800 | 43 | | 125 | 15 |
| V810-4T0185 | 1000 | 32 | | 125 | 18.5 |
| V810-4T0220 | 1300 | 25 | Opce volitelná (zabudovaná) | 125 | 22 |
| V810-4T0300 | 1500 | 22 | | 125 | 30 |
| V810-4T0370 | 2500 | 16 | | 125 | 37 |
| V810-4T0450 | 3700 | 12.6 | | 125 | 45 |
| V810-4T0550 | 4500 | 9.4 | | 125 | 55 |
| V810-4T0750 | 5500 | 9.4 | | 125 | 75 |
| V810-4T0900 | 7500 | 6.3 | | 125 | 90 |
| V810-4T1100 | 4500*2 | 9.4*2 | Externí | 125 | 110 |
| V810-4T1320 | 5500*2 | 9.4*2 | | 125 | 132 |
| V810-4T1600 | 6500*2 | 6.3*2 | | 125 | 160 |
| V810-4T2000 | 6500*3 | 6.3*3 | | 125 | 200 |
| V810-4T2500 | 22000 | 2.5 | | 125 | 250 |
| V810-4T3150 | 16000*2 | 2.5*2 | | 125 | 315 |
| V810-4T3550 | 17000*2 | 2.5*2 | | 125 | 350 |
| V810-4T4000 | 14000*3 | 2.5*3 | | 125 | 400 |
| V810-4T4500 | 15000*3 | 2.5*3 | | 125 | 450 |
| V810-4T5000 | 17000*3 | 2.5*3 | | 125 | 500 |
| V810-4T5600 | 20000*3 | 2.5*3 | | 125 | 560 |
| V810-4T6300 | 22000*3 | 2.5*3 | | 125 | 630 |
| V810-4T7100 | 20000*4 | 2.5*4 | | 125 | 710 |
| V810-4T8000 | 20000*4 | 2.5*4 | | 125 | 800 |
| V810-4T9000 | 22000*4 | 2.5*4 | | 125 | 900 |
| V810-4T10000 | 20000*5 | 2.5*5 | | 125 | 1000 |
| V810-4T11000 | - | - | | - | 1100 |